

FlashLED 2 lampe portable CFF



La plus récente des technologies accu Li-Ion associée à l'actuelle technologie LED sont la base de la FlashLED 2 CFF.

La tête de lampe orientable est un avantage supplémentaire; le degré de protection IP65 (station de charge IP54) ainsi que les touches de fonctionnement simplifiées complètent les excellentes propriétés de ce produit.

Caractéristiques de produit

- Li-Ion set accu à haute capacité
- Platine LED avec 2×LED blanches et 3×LED rouges
- Utilisations:
 - bouton 1: ON/OFF 2×LED blanches
 - bouton 2: ON/OFF 3×LED rouges
 - bouton 3: variation intensité lumineuse

Données techniques

FlashLED 2

Tension de service:	10 - 42 VDC
Alimentation en courant:	accu Li-Ion 14.4 V 3'500 mAh
Flux lumineux LED:	env. 520 lm
Source lumineuse:	2×cool white 5'000 K/ 3×rouge 650 nm
Durée de charge pour charge complète:	6 h
Durée d'éclairage:	blanc 12 h à 500 lm rouge 12 h à 100 lm
Degré de protection:	IP65
Classe de protection:	III
Température d'utilisation:	-20° à +45° C
Température de charge:	0° à +45° C
Dimensions (l×h×p)	
- lampe sans chargeur:	251×124×94 mm
- lampe avec chargeur:	323×149×108 mm
Poids:	1'060 g

Station de charge

Tension de service:	230 VAC (85 - 264 VAC) ou 12 - 24 VDC
Degré de protection:	IP54
Classe de protection 230 VAC:	II
Classe de protection 12 - 24 VDC:	III
Dimensions (l×h×p):	149×276×95 mm
Poids:	430 g

Assortiment

	CHF
197893 ✓ FlashLED 2 lampe portable CFF, sans chargeur	394.00
860026 ✓ FlashLED 2 station de charge 230 VAC (85 - 264 VAC), 1.5 m câble et fiche Euro incl.	61.00
860027 ✓ FlashLED 2 station de charge 12 - 24 VDC, fiche encastrée incl. (sans câble)	32.00
860028 ✓ Câble de charge avec fiche allume-cigarette, L=2 m	20.00
860029 ✓ Câble de charge pour installation fixe, avec fiche, L=2 m	6.80

Accessoires / Pièces de rechange

	CHF
219302 ✓ Accu de rechange 14.4 V, 3'500 mAh pour FlashLED 2 CFF	116.00
860030 ✓ Bandoulière pour FlashLED 2	8.20
860744 ✓ Couvercle pour compartiment à piles avec bande magnétique	18.30



Installer l'accu et monter le couvercle du compartiment de l'accu

Remplacement de l'accu

- desserrer les 4 vis du couvercle du compartiment de l'accu
- retirer le couvercle
- retirer l'ancien accu et le débrancher de la carte du circuit imprimé
- connecter le nouvel accu au connecteur de la carte du circuit imprimé et l'insérer dans le compartiment de l'accu comme indiqué
- poser le couvercle du compartiment de l'accu et le visser avec 4 vis PH 3.5×10 M = 1.5 Nm



Dimensions

