FlexLED senza alogeni

La fascia di luci LED su 2 lati su bobina

Caratteristiche del prodotto

Con la nostra fascia luminosa a LED da entrambi i lati FlexLED, non solo si risparmia energia per le installazioni di illuminazione temporanea, ma anche un'enorme quantità di tempo grazie alla semplicità di montaggio e smontaggio.
La striscia luminosa in silicone senza alogeni garantisce una flessibilità assoluta, anche alle temperature più basse, e un'emissione luminosa estremamente elevata. Il grado di protezione IP65 consente di utilizzarlo sia all'interno che all'esterno.
La fascia di luci LED viene fornita pronta per il collegamento su una bobina. Le FlexLED possono essere collegate in modo rapido e semplice, e quindi essere estesa a piacere fino a una lunghezza massima di 100 metri.

Dati tecnici

LED:	LEDs fronte e retro (2×180 LEDs/m)
Potenza complessiva assorbita:	13 W/m (10 W/m*)
Efficienza luminosa:	1'500 lm/m (1'300 lm/m*)
Colore di luce:	bianco 4'000 K
Ottiche di illuminazione:	240° (120° per lato)
Durata della vita:	> 30'000 h
Grado di protezione:	IP65
Resistenza agli urti:	IK10
Temperatura di funzionamento:	–50°C fino a +60°C
Peso bobina con	
– 10 m:	~ 2.4 kg
– 25 m:	~ 4.6 kg
– 50 m:	~ 9.0 kg
Dimensioni fascia di luci:	16×8 mm
Lunghezza:	10 m/25 m/50 m (espandibile al mass. 100 m)
Cavo di raccordo:	senza (da ordinare separatamente)

* senza sfarfallio in combinazione con l'alimentatore (N° art. 861254)

Nota importante: srotolare completamente prima dell'uso!

Assortimento

861265 ✓ FlexLED senza alogeni, fronte e retro su bobina 10 m, 4'000 K, 13 W/m, 2×180 LED, Wide 240°, IP65, senza spina
861266 ✓ FlexLED senza alogeni, fronte e retro su bobina 25 m, 4'000 K, 13 W/m, 2×180 LED, Wide 240°, IP65, senza spina
861267 ✓ FlexLED senza alogeni, fronte e retro su bobina 50 m, 4'000 K, 13 W/m, 2×180 LED, Wide 240°, IP65, senza spina

Accessori

256786 ✓ Morsetto per tubi PP nero per ø est. 15 mm
861086 ✓ Cavo di raccordo tipo 11
861254 ✓ Alimentatore 400 W, IP65, senza sfarfallio, con spina tipo 13 (uscita FlexLED 10 W/m, 1'300 lm/m)
251254 ✓ Prolunga 5 m 2×1.5 mm²
251253 ✓ T-connettore
861098 ✓ Dimmer con spina tipo 11
861101 ✓ Rilevatore di movimento 360° per FlexLED, 3 m/5 m/8 m - 5 s/90 s/3 min/10 min, IP65
861102 ✓ Interruttore intermedio per FlexLED, max. 1'500 W (120 m), IP65

✓ Disponibile in stock, salvo venduto
Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

FlexLED

Accumulatore di emergenza (opzionale)

Caratteristiche del prodotto

Con l'accumulatore di emergenza, FlexLED rimane in funzionamento di luminosità ridotta per un massimo di 2 ore in caso di interruzione di corrente.
Lo stato della batteria può essere indicato azionando la lampada.

Protezione interna da sovrascarica e scarica profonda dell`accumulatore.

L'accumulatore di emergenza viene fornito con spina e connettore Wieland IP55 di tipo 13.

Dati tecnici

Potenza:	50 W
Modalità di emergenza accumulatore:	120 min
Stato dell'accumulatore:	Indicazione tramite spia luminosa
Potenza collegata:	mass. 1'500 W
Tensione in ingresso:	100-277 V AC
Tensione di uscita:	175 DC
Batteria:	22.2 V 6'000 mAh Li-ion batteria
Tempo di ricarica:	> 8 h (80 %)
Tempo di di accensione:	<1 s
Grado di protezione:	IP65
Resistenza agli urti:	IK08
Campo di temperature operative:	–10°C fino a +45°C
Cavo di raccordo:	1.5 m (2×1.5 mm² cavo in gomma con spina e presa IP55 di tipo 13

Modalità di emergenza luminosità la fascia di luci LED su 2 lati:

10 m:	30 %	450 lm/m
25 m:	20 %	300 lm/m
50 m:	10 %	150 lm/m

Controllo stato della potenza:
Con la funzione di emergenza attivata, premere brevemente il pulsante illuminato per indicare l'alimentazione.

Numero di lampeggi della luce rossa:

1× =	0 %	–	20 %	potenza residua
2× =	20 %	–	40 %	potenza residua
3× =	40 %	–	60 %	potenza residua
4× =	60 %	–	80 %	potenza residua
5× =	80 %	–	100 %	potenza residua

Assortimento

861252 ✓ FlexLED accumulatorer di emergenza

Si assicuri di seguire le istruzioni per l›uso fornite insieme ai prodotti!