

TorchLED lampe de poche «CHEMINS DE FER»

utilisation avec piles ou accu



Données techniques

Lampe

Alimentation en courant: 4 piles AA 1.5V ou 4 cellules accu AA 1.2V
Flux lumineux: LED blanches de 90lm chacune
LED rouges 20lm au total

Degré de protection: IP54

Source lumineuse: LED

Equipement: 2×blanc/4×rouge

Boîtier:
– boîtier PA6, avec poignée revêtue par élastomère (antidérapant)
– autonome
– clip ceinture acier chromé
– couleur de signalisation jaune
– avec point de fixation pour cordon et pour ceinture

Température de service: 20° C à +45° C

Dimensions: 68×115.5×35mm

Poids: ~230g (sans cellules ~115g)

Chargeur

Tension de service: 100-240VAC/12-48 VDC

Alimentation en courant: 700mA courant de charge

Degré de protection: IP44

Boîtier:
– ABS
– montage mural ou sur table possible
– pièce de maintien
– la cavité en dessous évite de plier ou couper le câble

Contacts: acier à ressort, doré

Durée de charge: à 1'900mAh cellule 4h max.

Température de service: 0° C à +40° C

Dimensions:

– Station de charge: 86.6×79.6×44mm

– Station de charge pour 5 TorchLED: 500×220×125mm

Caractéristiques du produit

Reconnaissance très facile des éléments de commande par couleur pour un travail sécurisé sur les voies, aussi en hiver avec des gants.



Ouverture facile du boîtier pour le changement des accu et bonne fermeture du clapet. Placement des piles ou accu simple (protection des pôles).

Pièces de rechange:

Grâce à une propre production, toutes les pièces sont livrables pour remplacement si nécessaire.

Assortiment

171262 ✓ TorchLED lampe de poche «CHEMINS DE FER»,jaune, IP54, dragonne incl.

Accessoires/pièces de rechange

860276 ✓ TorchLED station de charge, 100-240VAC, incl. 1.5m câble et transformateur enfichable

861085 ✓ TorchLED station de charge, 12-48VDC, incl. 1.5m câble et fiche cigarette

860440 ✓ TorchLED station de charge, incl. 1.5m câble sans fiche

130407 ✓ Station murale pour 5 TorchLED, 100-240VAC/5×700mA, max. 15VDC, incl. 3m câble 3×1.0mm² noir fiche T12

860274 ✓ Pile rechargeable 1.2V/1900mAh HR6-AA

860275 ✓ Pile manganèse-alcaline LR6-AA/1.5V

168655 ✓ Bande magnétique 60×20×2mm

128785 ✓ Fixation murale vide

860335 ✓ TorchLED pochette de ceinturon 72×127×35mm

4× piles rechargeables art. 860274 ou 4x piles art. 860275 sont nécessaires.

