

TorchLED torcia tascabile «FERROVIE» – Manutentore di sicurezza a batterie o ad accumulatore



Dati tecnici torcia

Alimentatore:	4 pz. AA 1.5V batterie (3'000 mA) o 4 pz. AA 1.2V accu (1'900 mA)
Flusso luminoso:	90 lm (1 LED bianco luce concentrata)
Grado di protezione:	IP54
Sorgente luminosa:	LED
Equipaggiamento:	1 × bianchi / 7 × rossi
Involucro:	– PA6 custodia rivestita con Elastomero, parti di gestione, l'impatto e antiscivolo corsa – autonoma – supporto per cintura/staffa in acciaio POM – resistente agli urti – colore di segnalazione giallo – punti di fissaggio integrati per linguetta e cinghia di fissaggio
Range di temperatura:	–20°C fino +45°C
Dimensioni:	68 × 115,5 × 35 mm
Peso:	~ 115 g senza cellula

Caratteristiche del prodotto

Premendo qualsiasi tasto si accende una luce rossa. Ciò consente di arrestare rapidamente i treni in caso di emergenza secondo il manuale SBB. Le lampade hanno anche una luce bianca integrata. Questa può essere utilizzata anche come torcia. L'uso inconfondibile dell'elemento di commutazione grazie al contrassegno colorato consente di lavorare in modo sicuro, facile da maneggiare anche con guanti invernali.

Dati tecnici caricatore

Tensione d'esercizio:	100 - 240VAC / 12 - 48VDC
Alimentatore:	700 mA corrente di carica
Involucro:	– ABS – fissaggio a parete o su tavolo possibile – supporto lampada – gli incavi sul lato inferiore dell'alloggiamento evitano che il cavo si piega e si rompa
Contatti:	acciaio inox da molle, placcati in oro
Durata di carica:	cellula di 1'900 mAh massimo 5 h
Range di temperatura:	0°C fino +40°C
Dimensioni:	
– Carica accumulatore:	86,6 × 79,6 × 44 mm
– Quintuplice carica accumulatore:	500 × 220 × 125 mm

Funzione



Spenta/accesa – toccando: si accendono e spengono le lampade
– all'accensione si accendono tutti i LED rossi
– premendo con luce bianca commutazione alla luce rossa
– premendo ancora si spengono le lampade



Spenta/
Selezione della
funzione – toccando: si accende la luce rossa
– premendo ancora passa alla luce bianca
– ad ogni ulteriore pressione la luce passa da bianca a rossa e viceversa

Assortimento

125385 ✓ TorchLED torcia tascabile accumulatore, di lavoro e di ispezione, 1 × LED bianco/ 7 × LED rosso, senza accu

Accessori/pezzi di ricambio

- 860276** ✓ TorchLED caricatore 100-240VAC, con 1.5m cavo e spina a trasformatore
- 861085** ✓ TorchLED caricatore, 12-48VDC, con 1.5m cavo spina accendisigari
- 860440** ✓ TorchLED caricatore, 12-48VDC, con 1.5m cavo senza collegamento connettori
- 130407** ✓ TorchLED Carica accumulatore quintuplice da parete 100-240VAC/5 × 700 mA max. 15VDC, con 3 m alimentazione 3 × 1.0 mm² nero T12
- 860274** ✓ Accu-NiMH 1.2V/1900mAh HR6-AA
- 860275** ✓ Batteria ALKALI 1.5V/LR6-AA
- 168655** ✓ Foglio a magnete 60 × 20 × 2 mm
- 128785** ✓ Staffa da parete vuota
- 860335** ✓ TorchLED custodia da cintura 72 × 127 × 35 mm

Una torcia TorchLED Ferrovie necessita 4 × Art. 860274 o 860275.

