

TorchLED lampe de poche «chemins de fer» pour gardien de sécurité

utilisation avec piles ou accu



Données techniques lampe

Alimentation en courant:	4 piles AA 1.5V (3'000mA) ou 4 cellules accu AA 1.2V (1'900mA)
Flux lumineux:	90lm (1 LED blanc pleine puissance)
Degré de protection:	IP54
Source lumineuse:	LED
Équipement:	1×blanc/7×rouge
Boîtier:	- boîtier PA6, avec poignée revêtue par élastomère (antidérapant) - autonome - clip ceinture acier chromé - couleur de signalisation jaune - avec point de fixation pour cordon et pour ceinture - points de fixation intégrés pour dragonne et sangle de fixation
Température de service:	-20°C à +45°C
Dimensions:	68×115,5×35 mm
Poids:	~230 g

Caractéristiques du produit

Une lumière rouge apparaît à chaque pression de la touche. Ceci permet un arrêt rapide des trains en cas d'urgence, conformément au manuel des CFF. La lampe contient aussi une lumière blanche intégrée. Elle peut être utilisée comme lampe de poche. La commande du dispositif de commutation, qui ne peut être confondue grâce à un marquage de couleur, permet un travail en toute sécurité dans le domaine des déplacements et une manipulation aisée, y compris en cas de port de gants d'hiver.

Données techniques chargeur

Tension de service:	100-240 VAC / 12-48 VDC
Alimentation en courant:	700 mA courant de charge
Boîtier:	- ABS - montage mural ou sur table possible - pièce de maintien - la cavité en dessous évite de plier ou couper le câble
Contacts:	acier à ressort, doré
Durée de charge:	à 1'900mAh cellule 5h max.
Température de service:	0°C à +40°C
Dimensions:	
– Station de charge:	86.6×79.6×44 mm
– Station de charge pour 5 TorchLED:	500×220×125 mm

Function



Allumé/éteint

- tapotement: allumer et éteindre la lampe
- à l'allumage, toutes les LED rouges s'allument
- actionnement avec lumière blanche: passage à la lumière rouge
- un actionnement supplémentaire permet d'éteindre la lampe



Allumé/
Sélection de
la fonction

- tapotement: allumer la lumière rouge
- un autre actionnement provoque le passage en lumière blanche
- chaque actionnement supplémentaire fait commuter la lumière entre blanc et rouge

Assortiment

125385 ✓ TorchLED lampe de travail et d'inspection à accu 1×LED blanc / 7×LED rouge

Accessoires/pièces de rechange

860276 ✓ TorchLED station de charge, 100-240 VAC, incl. 1.5m câble et transformateur enfichable

861085 ✓ TorchLED station de charge, 12-48 VDC, incl. 1.5m câble et fiche cigarette

860440 ✓ TorchLED station de charge, incl. 1.5m câble sans fiche

130407 ✓ Station murale pour 5 TorchLED, 100-240 VAC/5×700mA, max. 15 VDC, incl. 3m câble 3×1.0mm² noir fiche T12

860274 ✓ Pile rechargeable 1.2V/1900mAh HR6-AA

860275 ✓ Pile manganèse-alcaline LR6-AA/1.5V

168655 ✓ Bande magnétique 60×20×2 mm

128785 ✓ Fixation murale vide

860335 ✓ TorchLED pochette de ceinturon 72×127×35 mm

4× piles rechargeables art. 860274 ou 4x piles art. 860275 sont nécessaires.

