TorchLED Taschenlampe «Bahn» – Sicherheitswärter

Batterie- oder Akkubetrieb

Technische Daten Leuchte

Stromversorgung:	4 Stk. AA 1.5 V Batterien (3'000 mA) oder 4 Stk. AA 1.2 V Akkuzellen (1'900 mA)
Lichtstrom:	90 lm (1 LED weiss Volllicht)
Schutzart:	IP54
Leuchtquelle:	LED
Bestückung:	1×LED weiss / 7×LED rot
Gehäuse:	– PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest) – freistehend – schlagfest – Signalfarbe Gelb – Gurthalterung / Haltebügel aus POM – integrierte Befestigungspunkte für Handschlaufe und Befestigungsgurt
Temperaturbereich:	–20° C bis +45° C
Abmessung:	68×115.5×35 mm
Gewicht:	~115 g ohne Zellen

Technische Daten Ladestation

Betriebsspannung:	100-240 VAC / 12-48 VDC
Stromversorgung:	700 mA Ladestrom
Gehäuse:	– ABS – Wand- oder Tischmontage möglich – Lampenrückhalterung – Ausnehmungn an Gehäuse-Unterseite verhindert Kabelknickung & Kabelbruch
Kontakte:	Federstahl, vergoldet
Ladedauer:	bei 1'900 mAh Zellen max. 5 h
Ladetemperaturbereich:	0° C bis +40° C
Abmessung:	
– Ladestation:	86.6×79.6×44 mm
– 5-fach Ladestation:	500×220×125 mm

Produkteigenschaften

Bei jedem Tastendruck erscheint rotes Licht. Dies ermöglicht ein rasches Stoppen von Zügen im Notfall gemäss SBB Handbuch. Die Leuchte beinhaltet auch integriertes Weisslicht. Sie kann auch als Taschenleuchte verwendet werden. Die unverwechselbare Bedienung des Schaltelements durch farbliche Kennzeichnung ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Verschubbereich, auch mit Winterhandschuhen einfach zu handhaben.gants d'hiver.

Funktion

Ein / Aus

- Antippen: Ein- und Ausschalten der Leuchte
- Beim Einschalten leuchten alle roten Leds
- Betätigung bei weissem Licht Umschaltung auf rotes Licht
- Bei weiterer Betätigung schaltet Leuchte aus

Ein / Funktionswahl

- Antippen: Einschalten rotes Licht
- Weitere Betätigung umschalten auf weisses Licht
- Jede weiteren Betätigung Umschaltung Weiss-Rotlicht

Sortiment

171262	✓	TorchLED Taschenlampe SBB SIWÄ, Akku-, Arbeits- und Inspektionsleuchte, 1×LED weiss / 7×LED rot / ohne Akku

Zubehör / Ersatzteile

860276	✓	TorchLED Ladestation, 100-240 VAC, inkl. 1.5 m Kabel mit Steckertrafo
861085	✓	TorchLED Ladestation, 12-48 VDC, inkl. 1.5 m Kabel mit Zig. Stecker
860440	✓	TorchLED Ladestation, 12-48 VDC, inkl. 1.5 m Kabel ohne Steckverbindung
130407	✓	TorchLED Wand-Ladestation 5-fach 100-240 VAC / 5×700 mA max. 15 VDC, inkl. 3 m Zuleitung 3×1.0 mm² schwarz T12
860274	✓	Akkuzelle-NiMH 1.2 V / 1'900 mAh HR6-AA
860275	✓	Batterie ALKALI LR6 AA 1.5 V
168655	✓	Magnetstreifen 60×20×2 mm
128785	✓	Wandhalterung leer
860335	✓	TorchLED Gürteltasche 72×127×35 mm

Für eine TorchLED Taschenlampe Bahn wird 4×Art. 860274 oder 860275 benötigt.

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
Technische Änderungen vorbehalten.

09.57 SORTIMENTSINFO V0725