

## FlexLED sans halogène

### La bande lumineuse LED à 2 côtés sur dévidoir



#### Caractéristiques du produit

Grâce à notre bande lumineuse à LED double face FlexLED, vous économisez non seulement de l'énergie lors d'installations d'éclairage temporaires, mais aussi énormément de temps grâce au montage et au démontage simples.

La bande lumineuse en silicone sans halogène garantit une flexibilité absolue, même aux températures les plus basses, et un rendement lumineux extrêmement élevé sans projection d'ombre. L'indice de protection IP65 vous permet de l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. La bande lumineuse LED est livrée sur un dévidoir. La bande lumineuse FlexLED peut être raccordée rapidement et facilement, ce qui permet de l'étendre à une longueur maximale de 100mètres.

#### Données techniques

LED:	LEDs des deux côtés (2×180 LEDs/m)
Performances du système:	13W/m (10W/m*)
Rendement lumineux:	1'500lm/m (1'300lm/m*)
Couleur d'éclairage:	blanche 4'000K
Angle de projection:	240° (120° par côté)
Durée de vie:	> 30'000h
Degré de protection:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Température de fonctionnement:	-50°C à +60°C
Poids dévidoir avec	
- 10m:	~2.4kg
- 25m:	~4.6kg
- 50m:	~9.0kg
Dimensions bande lumineuse:	16×8mm
Longueur:	10m/25m/50m (extensible à max. 100m)
Câble de raccordement:	sans (à commander séparément)
* en combinaison avec un bloc d'alimentation, sans scintillement (N° art. 861254)	

**Remarque importante: dérouler complètement avant utilisation!**

#### Assortiment

- 861265** ✓ FlexLED sans halogène, des deux côtés sur dévidoir 10m, 4'000K, 13W/m, 2×180LED, Wide 240°, IP65, sans fiche
- 861266** ✓ FlexLED sans halogène, des deux côtés sur dévidoir 25m, 4'000K, 13W/m, 2×180LED, Wide 240°, IP65, sans fiche
- 861267** ✓ FlexLED sans halogène, des deux côtés sur dévidoir 50m, 4'000K, 13W/m, 2×180LED, Wide 240°, IP65, sans fiche

#### Accessoires

- 256786** ✓ Collier de serrage PP noir pour ø ext. 15mm
- 861086** ✓ Câble de raccordement type 11
- 861254** ✓ Alimentation 400W, IP65, sans scintillement avec fiche type 13 (puissance FlexLED 10W/m, 1'300lm/m)
- 251254** ✓ Câble de prolongation 5m 2×1.5mm<sup>2</sup>
- 251253** ✓ T-connecteur
- 861098** ✓ Variateur avec fiche type 11
- 861101** ✓ Détecteur de mouvement 360° pour FlexLED, 3m/5m/8m - 5s/90s/3min/10min, IP65
- 861102** ✓ Interrupteur intermédiaire pour FlexLED, max. 1'500W (120m), IP65



## FlexLED

### Bloc accu de secours (en option)



#### Caractéristiques du produit

Avec le bloc accu de secours, la bande lumineuse FlexLED peut continuer à fonctionner avec une luminosité réduite pendant 2 heures maximum en cas de coupure de courant.

L'état de l'accu peut être affiché en actionnant le bouton lumineux.

Il dispose d'une protection de charge intégrée en interne, avec une protection contre les surcharges et les décharges totales.

Le bloc accu de secours est livré avec une fiche et un connecteur Wieland IP55 type 13.



#### Données techniques

Puissance:	50W
Mode de secours accu:	120min
Niveau de l'accu:	Affichage par le bouton lumineux
Puissance raccordée:	max. 1'500W
Tension d'entrée:	100-277V AC
Tension de sortie:	175DC
Accu:	22.2V 6'000mAh Li-ion accu
Durée de la charge:	> 8h (80%)
Délai de déclenchement en cas d'urgence:	<1s
Degré de protection:	IP65
Résistance aux chocs:	IK08
Température de service:	-10°C à +45°C
Câble de raccordement:	1.5m (3x1.5mm <sup>2</sup> câble en gomme avec fiche et connecteur IP55 type 13)

#### Fonction de secours luminosité de bande lumineuse LED à 2 côtés:

10m:	30%	450lm/m
25m:	20%	300lm/m
50m:	10%	150lm/m

#### Etat de l'accu:

Lorsque la fonction d'urgence est activée, appuyez brièvement sur le bouton-poussoir lumineux pour afficher l'état de l'alimentation électrique.

Nombre de flashes lumineux rouges (clignotants):

1x =	0%	- 20%	de puissance restante
2x =	20%	- 40%	de puissance restante
3x =	40%	- 60%	de puissance restante
4x =	60%	- 80%	de puissance restante
5x =	80%	- 100%	de puissance restante

#### Assortiment

861252 ✓ FlexLED Bloc accu de secours

Veuillez impérativement respecter les instructions d'utilisation jointes aux produits !

