TorchLED Taschenlampe «Bahn»

Batterie- oder Akkubetrieb

Technische Daten

Leuchte

Stromversorgung:	4 Stk. AA 1.5 V Batterien oder 4 Stk. AA 1.2 V Akkuzellen
Lichtstrom:	LED weiss je 90 lm LED rot 20 lm insgesamt
Schutzart:	IP54
Leuchtquelle:	LED
Bestückung:	2×weiss / 4×rot
Gehäuse:	– PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest) – freistehend – Gurthalterung / Haltebügel aus POM – schlagfest
Temperaturbereich:	– 20° C bis +45° C
Abmessung:	68×115.5×35 mm
Gewicht:	~ 230 g (ohne Zellen ~ 115 g)

Ladestation

Betriebsspannung:	100 - 240 VAC / 12 - 48 VDC
Stromversorgung:	700 mA Ladestrom
Schutzart:	IP44
Gehäuse:	– ABS – Wand- oder Tischmontage möglich – Lampenrückhalterung
Kontakte:	Federstahl, vergoldet
Ladedauer:	bei 1'900 mAh Zellen max. 4 h
Ladetemperaturbereich:	0° C bis +40° C
Abmessung:	
– Ladestation:	86.6×79.6×44 mm
– 5-fach Ladestation:	500×220×125 mm

Produkteigenschaften

Die unverwechselbare Bedienung des Schaltelements durch farbliche Kennzeichnung ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Verschubbereich, auch mit Winterhandschuhen einfach zu handhaben.

Leichtes Öffnen des Gehäuses zum Batterietausch bzw. Akkuwechsel, sicheres Verschliessen durch Schnappverschluss. Unverwechselbares Einsetzen von Batterien bzw. Akkupaket (Verpolungsschutz).

Ersatzteile:
Aufgrund der Eigenproduktion sind alle Einzelteile auch als Ersatzteil lieferbar.

Sortiment

171262 ✓	TorchLED Taschenlampe «Bahn», IP54, inkl. Handschlaufe, exkl. Akkus

Zubehör / Ersatzteile

860276 ✓	TorchLED Ladestation, 100 - 240 VAC, inkl. 1.5 m Kabel mit Steckertrafo
861085 ✓	TorchLED Ladestation, 12 - 48 VDC, inkl. 1.5 m Kabel mit Zig. Stecker
860440 ✓	TorchLED Ladestation, 12 - 48 VDC, inkl. 1.5 m Kabel ohne Steckverbindung
130407 ✓	TorchLED Wand-Ladestation 5-fach 100 - 240 VAC / 5×700 mA max. 15 VDC, inkl. 3 m Zuleitung 3×1.0 mm² schwarz T12
860274 ✓	Akkuzelle-NiMH 1.2 V / 1'900 mAh HR6-AA
860275 ✓	Batterie ALKALI LR6 AA 1.5 V
168655 ✓	Magnetstreifen 60×20×2 mm
128785 ✓	Wandhalterung leer
860335 ✓	TorchLED Gürteltasche 72×127×35 mm

Für eine TorchLED Taschenlampe Bahn wird 4×Art. 860274 oder 860275 benötigt.

✓ ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
Technische Änderungen vorbehalten.